

## Структура условного обозначения указательного реле серии РУР-1.

РУР - 1 - XX-X-X

Реле указательное производства  
ООО «Реон-Техно»

Номер модификации

Обозначение типа  
выходных контактов с ручным возвратом:

Обозначение	1	2	3
Тип контакта	1з1р	2з	2р

з - замыкающий контакт (нормально разомкнутый),  
р - размыкающий контакт (нормально замкнутый).

Контакт с самовозвратом:  
1 - замыкающий контакт с самовозвратом;  
0 - выход не используется.

Вид присоединения внешних  
проводников:  
1 - переднее присоединение;  
5 - заднее присоединение.

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 — УХЛ4

### Пример записи обозначения реле РУР-1 при заказе и в документации другого изделия:

**РУР-1-10-1-УХЛ4, постоянный 0,1 А, ТУ 27.12.24-006-24364480-2019** — реле РУР-1 для нужд народного хозяйства с умеренным климатом, с одним замыкающим и одним размыкающим контактом с ручным возвратом с передним присоединением проводов, с включающей обмоткой на постоянный ток 0,1 А;

**РУР-1-21-5-УХЛ4, переменный 220В, 50 Гц, ТУ 27.12.24-006-24364480-2019** — реле РУР-1 для нужд народного хозяйства с умеренным климатом, с двумя замыкающими контактами с ручным возвратом и одним замыкающим контактом с самовозвратом (герконом) с задним присоединением проводов, с включающей обмоткой на переменное напряжение 220 В.